

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.akiptm.nt-rt.ru || agh@nt-rt.ru



Технические характеристики на тестеры батарей

Измеритель внутреннего сопротивления источников питания



АКИП-6302

Тестеры батарей АКИП-6302, АКИП-6302/1 АКИП™

- «2 в 1»: измерение внутреннего сопротивления ($R_{вн}$) и постоянного напряжения источников питания
- Поддержка всех типов химических источников тока: батарей и элементов питания, аккумуляторных батарей, систем резервного питания пост. напряжения с целью анализа их состояния и оценки уровня заряженности
- Диапазон измерений $R_{вн}$: 150 мОм 3000 Ом (7 пределов) – для АКИП-6302, 15 мОм...3 Ом (2 предела) – для АКИП-6302/1
- Измерение постоянного напряжения в диапазоне от 10 мкВ до 300 В (3 номинала Упост.: «±6В», «±60 В», «±300В»)
- Высокое разрешение: 0,1 мОм (АКИП-6302)/ 10 мкВ (АКИП-6302/1)
- Скорость измерения: Медл/ Средн/ Оч.Быстро
- Макс. скорость измерений: до 125 изм/сек (Ex. Fast)
- Базовая погрешность: $\pm 0,4\%$
- 4-х проводная схема измерений
- Большой, цветной графический дисплей (диагональ 11см)
- Одновременное отображение 2-х параметров: внутреннего сопротивления и пост. напряжения ($R + V$)
- Режим компаратора (допусковой контроль) при измерении $R_{вн}$ и напряжения с заданием пределов (лимитов) компарирования в абсолютном (Abs) или % (Rel) значении с визуальной и звуковой индикацией
- Функция статистической обработки результатов ($Mx+B$) на длительном интервале, режим записи и хранения результатов (до 1000 отсчетов), построение графиков (кривых распределения)
- Отображение статистики в виде таблиц, просмотр нормального распределение напряжения и вн. сопротивления, экспорт данных на внешний USB-flash
- Развернутое меню схемы запуска измерений (Trig)
- Автоматический и ручной выбор предела измерения, установка «0»-показаний (Zero)
- Удержание показаний, усреднение, вывод данных на печать (Print), встроенный календарь (таймер)
- Интерфейсы: GPIB, USBTMC, LAN (поддержка SCPI)
- Аналоговое системное управление I/O (вход/ выход)
- Гнездо для USB-flash на передней панели (записи/ вызов данных, профили)

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ		
		АКИП-6302		АКИП-6302/1
ВНУТРЕННЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКА (IR)	Предел измерения	3 мОм/ 30 мОм/ 300 мОм/ 3 Ом/ 30 Ом/ 300 Ом/ 3000 Ом		300 мОм/ 3 Ом
	Дискретность измерения	0,1 мкОм/ 1 мкОм/ 10 мкОм/ 0,1 мОм/ 1 мОм/ 10 мОм/ 0,1 Ом		10 мкОм/ 0,1 мОм
	Выбор предела измерения	Ручной, Автоматический, функция установки «0»-показаний (Cal Zero)		
	Погреш. измерения (базов.) ¹	± 0,4% (+ 0,1%...0,05% от в/предела)		
	Тестовый сигнал	переменный (~ 1 кГц)		
	Вых. напряжение (XX)	~ 15 В пик для пределов - 0,003Ω/ 0,03Ω/ 0,3Ω/ 3Ω/ 30Ω, ~ 4 В пик для пределов- 300Ω/ 3.000Ω		
	Схема измерения	4-х проводная		
	Макс. скорость измерения*	Slow 5 изм./с	Med 12,5 изм/с	Ex. Fast 125 изм./с
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИСТОЧНИКА	Время выборки (R + V)	200 мс	80 мс	8 мс
	Время выборки (R/ V)	100 мс	40 мс	4 мс
	Вх. сопротивление	≥ 1 МОм		
	Диапазон Uвх	0 (DC)...±300 В		
	Пределы измерения	±6 В/ ±60 В/ ±300 В		
	Дискретность измерения	10 мкВ/ 0,1 мВ/ 1 мВ		
	Выбор предела измерения	Ручной, Автоматический		
ДОПУСКОВОЙ КОНТРОЛЬ (КОМПАРАТОР)	Погрешность измерения	± (0,01% + 0,01% от в/предела)		
	Предельное значение	Верхнее/ нижнее (HI/ LO) устанавливается дискретно (абс. зн./ %)		
	Органы управления	клавишами лицевой панели		
	Индикация	Графическая	HI (> предела)/ GO (Годеи - в пределах допуска)/ LO (< предела)	

	результата	Звуковая	включение/ выключение зуммера
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	Удержание показаний		Фиксация и удержание результата измерения
	Δ-измерения		Индицируемое значение = измеряемое значение – опорное значение
	Усреднение		2...16
	Статистика (Mx+B)		Максимальное, минимальное, ср. арифметическое, ср. кв. отклонение (СКО), выборочная дисперсия, индекс воспроизводимости, скорректированный индекс воспроизводимости.
	Память (запись / вызов)		127 профилей настроек (энергонезависимая)
ДИСПЛЕЙ	Тип индикатора		Графическая цветная матрица (диаг. 11 см)
	Формат индикации		6 разрядов
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Напряжение питания		~115/ 230 В (автовыбор) ± 10%, 50/60 Гц
	Интерфейс		GPIO, USB (2), LAN
	Условия эксплуатации		0°C ... 40°C, относительная влажность < 80%
	Условия хранения		- 10°C ... +50°C, относительная влажность < 80%
	Габаритные размеры		384 × 105 × 230 мм (ШхВхГ)
	Масса		2.4 кг
	Комплект поставки		шнур питания (1), CD-диск.
	Опции		панель для монтажа в 19 " шкаф (Rack Mount Kit), изм. кабель Kelvin «4x2» с наконечниками «Шуп» sense/source, дл. 2,3 м (IT-E601), изм. кабель Kelvin «4x2» с зажимами «Крокодил» sense/source, дл. 2,3 м (IT-E602), изм. кабель Kelvin «4x2» (для ВВ батарей до 300В) с наконечниками «Двойная игла» sense/source, дл. 2,3 м (IT-E603), изм. кабель «4x4» с наконечниками «2 «банана» 4мм»/ 2 «крокодила», дл. 2,3 м (IT-E604), калибровочная площадка (Zero Adj board) для всех типов опциональных кабелей (IT-E605).

* **примечание:** в режиме «Ex_fast» для частоты сети f=50 Гц.

1 – дополнительная погрешность для пределов **30 мОм...3000 Ом** составит: ±0,01% от предела для скорости Средне/ Med, ±0,02% от предела для скорости Быстро/ Fast, ±0,03% от предела для скорости Оч.Быстро/ Ex_Fast.

Для предела **3 мОм**: ±0,1% от предела для скорости Средне/ Med, ±0,2% от предела для скорости Быстро/ Fast, ±0,5% от предела для скорости Оч.Быстро/ Ex_Fast.

Высокоточный ! Прецизионный ! Высокоскоростной !

Программируемые измерители внутреннего сопротивления **АКИП-6302** и **АКИП-6302/1** (тестеры батарей) имеют полный набор интерфейсов ДУ и ресурсы программирования, обеспечат интеграцию прибора в автоматизированные измерительные комплексы и тестовые стенды.

Тестеры представляют собой оптимальный выбор для задач измерения сопротивления контактов, переходного сопротивления, металлосвязи и эквивалентного последовательного сопротивления (ESR), для тестов высоковольтных батарей питания электромобилей, литиевых аккумуляторов, а также могут быть использованы в качестве средства диагностики ист. бесперебойного питания (UPS) и сортировки готовой продукции на производстве.



storage battery



Energy storage
batteries



Power batteries



Lithium batteries



solar cell

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06				
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

www.akiptm.nt-rt.ru || agh@nt-rt.ru