

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.akiptm.nt-rt.ru || agh@nt-rt.ru



Технические характеристики на шунты токовые



АКИП-7501

**Шунт токовый прецизионный
АКИП-7501**

- Диапазон измеряемых токов 1 мкА – 250 А
- Токовые шунты для постоянного и переменного (40 – 400 Гц) тока
- Погрешность 0,01% - лабораторный стандарт тока
- Встроенный цифровой измеритель тока 4,5 разряда
- Выход для внешнего измерителя

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
ШУНТ	Значения сопротивлений	0,001 Ом, 0,01 Ом, 0,1 Ом, 1 Ом, 10 Ом
	Диапазон токов	200 А, 20 А, 2 А, 200 мА, 20 мА
	Погрешность сопротивления на постоянном токе	0,01%
	Погрешность сопротивления на переменном токе	0,1% при частотах до 400 Гц
АМПЕРМЕТР	Диапазон токов	200 А, 20 А, 2 А, 200 мА, 20 мА
	Разрешение	0,01 А, 0,001 А, 0,1 мА, 0,01 мА, 0,001 мА
	Погрешность на постоянном токе	0,05%
	Погрешность на переменном токе	0,5% при частотах 40-400 Гц
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Питание	115/230 В, 50/60 Гц
	Охлаждение	Воздушное, встроенный вентилятор
	Масса	7 кг
	Геометрические размеры	420 × 88 × 325 мм

Шунт токовый прецизионный АКИП-7501/2, АКИП-7501/2R



АКИП-7501/2

- Диапазон измеряемых токов 1 мкА – 2000 А
- Токовые шунты для постоянного/DC и переменного/AC (50 – 400 Гц) тока
- Погрешность базовая 0,01% - лабораторный стандарт тока
- Встроенный цифровой измеритель тока 5,5 разряда
- Выход для внешнего измерителя (вольтметр)
- Интерфейс (**опция**): RS-232, GPIB, USB, LAN, GPIB+ RS-232 (1 слот)
- Вариант исполнения прибора с клеммами на задней панели (АКИП-7501/2R)

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
ШУНТ	Значения сопротивлений	0,0001 Ом, 0,001 Ом, 0,01 Ом, 0,1 Ом, 1 Ом
	Диапазон токов	2000 А, 200 А, 20 А, 2 А, 200 мА
	Погрешность сопротивления на постоянном токе	0,02%, 0,02%, 0,01%, 0,01%, 0,01%,
	Погрешность сопротивления на переменном токе	0,4% 50-400 Гц
АМПЕРМЕТР	Диапазон токов	2000 А, 200 А, 20 А, 2 А, 200 мА
	Разрешение	0,01 А, 0,001 А, 0,1 мА, 0,01 мА, 0,001 мА
	Погрешность на постоянном токе	0,02%
	Погрешность на переменном токе	0,5% при частотах 50-400 Гц
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Питание	~115/ 230 В, 50/60 Гц
	Охлаждение	Воздушное, встроенный вентилятор
	Масса	18,5 кг
	Геометрические размеры	440 × 88,9 × 410 мм
	Комплект поставки	Сетевой кабель питания (1), зажим H5.5-8 (токовый штепсель), предохранители (2), крепежные аксессуары (винты -10/ гайки-6 / шайбы-12)
	Опции	Интерфейс RS-232, GPIB, USB, LAN, GPIB+RS-232 (<u>только 1 слот</u> одновременно), панель для монтажа в 19" шкаф (Rack mount kit)

Шунт токовый прецизионный
АКИП-7501/1, АКИП-7501/1R



АКИП-7501/1

- Диапазон измеряемых токов 1 мкА – 1000 А
- Токовые шунты для постоянного и переменного (50 – 400 Гц) тока
- Погрешность базовая 0,01% - лабораторный стандарт тока
- Встроенный цифровой измеритель тока 5,5 разряда
- Выход для внешнего измерителя (вольтметр)
- Интерфейс (опция): RS-232, GPIB, USB, LAN, GPIB+ RS-232 (1 слот)
- Вариант исполнения прибора с клеммами на задней панели (АКИП-7501/1R)

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
ШУНТ	Значения сопротивлений	0,0001 Ом, 0,001 Ом, 0,01 Ом, 0,1 Ом 1 Ом
	Диапазон токов	1000 А, 200 А, 20 А, 2 А, 200 мА
	Погрешность сопротивления на постоянном токе	0,02%, 0,02%, 0,01%, 0,01%, 0,01%,
	Погрешность сопротивления на переменном токе	0,1% 50-200 Гц, 0,2% 201-300 Гц, 0,4% 301-400 Гц
АМПЕРМЕТР	Диапазон токов	1000 А, 200 А, 20 А, 2 А, 200 мА
	Разрешение	0,01 А, 0,001 А, 0,1 мА, 0,01 мА, 0,001 мА
	Погрешность на постоянном токе	0,02%
	Погрешность на переменном токе	0,5% при частотах 50-400 Гц
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Питание	~115/ 230 В, 50/60 Гц
	Охлаждение	Воздушное, встроенный вентилятор
	Масса	13,5 кг
	Геометрические размеры	440 × 88,9 × 410 мм
	Комплект поставки	Сетевой кабель питания (1), зажим Н5.5-8 (токовый штепсель), предохранители (2), крепежные аксессуары (винты -10/ гайки-6 / шайбы-12)
	Опции	Интерфейс RS-232, GPIB, USB, LAN, GPIB+RS-232 (только 1 слот одновременно), панель для монтажа в 19" шкаф (Rack mount kit)

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06				
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

www.akiptm.nt-rt.ru || agh@nt-rt.ru